



3	白色
2	白色
1	白色

上記コネクタの端子順番図

左	1 - 1	右
	2 - 2	
	3 - 3	

取扱い上の注意

- 1) コネクタ部分を引っ張ったり、線材部分を器具に挟み込まないようにご注意ください。
- 2) コネクタや線材が破損し、故障、ショート、感電の原因になります。
- 3) 本ハーネスご使用時に、金属端子が1本でもプラスチックケースから抜けた、もしくは途中まで抜けている場合（下図参考）、ハーネスが破損していますので、別のハーネスに交換してください。
- 4) 抜けた金属端子を再度プラスチックケースに挿入しても、不点灯や接触不良を引き起こし、発熱の原因となりますので、ご使用を中止してください。

○正常	×異常（使用中止）		
	プラスチックケースから 金属端子が一部抜けている	プラスチックケースから 金属端子が抜けかけている	プラスチックケースから 金属端子が全て抜けている

					品名 変換ハーネス		型番			
F	チューブ	Ø 4.0×10mm（WORE）	白	1	基本仕様		LZ-U2B			
E	線材	UL1061 AWG20 STR LF（LTK）	白	3						
D	金属端子	170-360-1（AMP）	銀	3						
C	プラスチックケース	172159-1（AMP）	白	1	特記事項		承認	審査	提案	作成
B	金属端子	205342-5028（MOLEX）	金	3			池上	伊藤	山口	西川
A	プラスチックケース	205341-0203（MOLEX）	黒	1						
No.	部 品 名		規 格		色	Q'TY	株式会社力ネカ			